

SERVO-DRIVE uno



risinājums atkritumu tvertnei





Problēmu risinājumi



Mēs iesakām veikt bojājumu novēršanu secīgā kārtībā.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
1 Izvelkamā sistēma neatveras.	Vadotnes skapjos nav precīzi nostiprinātas.	➤ Veikt vadotņu stiprināšanas pozīciju korekciju.
	Izvelkamo sistēmu mugursienas ir izliektas.	➤ Iztaisnot izvelkamo sistēmu mugursienas.
	Kāds no priekšmetiem bloķē izvelkamo sistēmu.	➤ Izņemt priekšmetu.
		
1.1 Izvelkamās sistēmas neatveras. Nav ievērota 2 mm amortizācijas distance.	Nav ievietoti Blum fasādes amortizatori.	➤ Fasādes augstums ir mazāks kā 300 mm: levietot 1 Blum fasādes amortizatoru. ➤ Fasādes augstums ir lielāks kā 300 mm: levietot 2 Blum fasādes amortizatorus.
	Instaliuokite pridētus distancinius amortizatorius į spintelę.	➤ Noņemt standarta amortizatorus no no fasādes. ➤ Piestiprināt Blum distances amortizatorus pie korpusa sienām.
		
		
		
1.2 Devēju moduļu indikatori neiedegās.	Devēja modulis nav pareizi savienots.	➤ Savienot pareizi devēja moduli un aktivizēt izvirzīto sviru.
	Devēja modulis ir bojāts.	➤ Savienot pareizi devēja moduli un aktivizēt izvirzīto sviru. ➤ Nomainīt devēja moduli un aktivizēt izvirzīto sviru.
1.3 Indikators neiedegās uz Blum strāvas pārveidotāja.	Energijas padeve ir izslēgta.	➤ Pārļiecināties, ka strāvas vads ir ieslēgts.
	Blum strāvas pārveidotājs nav savienots ar strāvas vadu.	➤ Pārļiecinieties, ka strāvas vads ir iesprausts kontaktligzdā.
2 Apstādinot izvelkamo sistēmu, tā turpina atrvēties.	Skapis nav novietots horizontāli.	➤ Nolīmeņot skapi.
		

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
3 Pilnīgi neizvelkās izvelkamā sistēma	Skapis nav novietots horizontāli.	➤ Nolīmeņot skapi.
	Devēja modulis: Selektora slēdzis "Power" ir uzstādīts neprecīzi.	➤ Uzstādīt selektora slēdzi "Power" uz "Full".
	Vadoņu sistēma atverās un aizverās ar piepūli.	➤ Iztīrīt vadotnes. ➤ Nomainīt vadotnes.
	Devēja modulis ir bojāts.	➤ Savienot pareizi devēja moduli un aktivizēt izvirzīto sviru. ➤ Nomainīt devēja moduli un aktivizēt izvirzīto sviru.
4 Izvelkamā sistēma atverās no jauna pēc aizvēršanas.	Stiprinājuma profils un/vai stiprinājuma kronšteins ir bāzēts nepareizi.	➤ Pareizi novietot stiprinājuma profilu un/vai stiprinājuma kronšteinu.
	Devēja modulis ir bojāts.	➤ Nomainīt devēja moduli un aktivizēt izvirzīto sviru.
	Vadotnes ir bojātas.	➤ Nomainīt vadotnes.
5 Izvelkamās sistēmas pilnīgi neaizverās.	Kāds no priekšmetiem bloķē izvelkamo sistēmu.	➤ Izņemt priekšmetu.
	Stiprinājuma profils un/vai stiprinājuma kronšteins ir bāzēts nepareizi.	➤ Pareizi novietot stiprinājuma profilu un/vai stiprinājuma kronšteinu.
	Devēja modulis ir neprecīzi novietots.	➤ Pareizi novietot devēja moduli.



Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras
ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālrs.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-LV 05.13